

## DNA KOTIMOKKULA E960 ALKUPERÄISTEN ASETUSTEN PALAUTUS

Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA:n kirjallista suostumusta.

#### Tavaramerkit

HUAWEI ja HUAWEI ovat Huawei Technologies Co Ltd tavaramerkkejä.

Kaikki muut tässä ohjekirjassa mainitut tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.

#### Huomautus

DNA varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia tähän ohjeeseen tai siinä kuvattuihin tuotteisiin ilman erillistä ilmoitusta.

## SISÄLLYSLUETTELO

1	DNA KOTIMOKKULAN ALKUPERÄISTEN ASETUSTEN PALAUTUS		
	1.1	Reset Password - Web-hallintasivun oletussalasanan palauttaminen 4	
	1.2	Restore Defaults - Kaikkien asetuksien palauttaminen tehtaan	
		oletusarvoihin5	

## 1 DNA KOTIMOKKULAN ALKUPERÄISASETUSTEN PALAUTUS

dna Kotimokkulassa ei ole erillistä Reset-painiketta tai -valintaa, joten sen oletusasetukset on mahdollista palauttaa vain siihen tarkoitetun erillisen ohjelman kautta.

Jotta alkuperäisten asetusten palauttaminen onnistuisi, toimi seuraavasti:

- 1. Poista SIM-kortti dna Kotimokkulasta. HUOM! Mikäli SIM-kortti on kiinni päivityksen aikana, se voi vahingoittua.
- 2. Laita dna Kotimokkulaan virta päälle
- 3. Kytke dna Kotimokkula (RJ-45) verkkokaapelilla kiinni tietokoneeseen
- 4. Aja Reset.exe-ohjelma

Seuraava ikkuna aukeaa, ja voit valita joko Restore defaults tai Reset Password

R	📑 Gateway R Assist -						
R	estore Defaults	Reset Password					
Us 1. 2. 3.	<ul> <li>User guide:</li> <li>1. Ensure that computer has connected to the device through net cable instead of WLAN connection.</li> <li>2. Click Button "Restore defaults" to restore device setting to orginal state, or click Button "Reset Password" to reset password to the orginal one.</li> <li>3. Close Window "Connection closed" and this application, wait for a whileand login in on the web management page.</li> </ul>						
				•			
•			•	11.			

#### 1.1 Reset Password - Web-hallintasivun oletussalasanan palauttaminen

Mikäli haluat palauttaa pelkästään alkuperäisen salasanan web-hallintasivulle *http://e.home/ http://192.168.1.1.* (admin/admin), valitse *Reset Password.* Kaikki asetusarvot ja muut salasanat säilyvät ennallaan

	📑 Gateway R Assist -					
Re	estore Defaults	Reset Password				
₩se 1. 2. 3.	r guide: Ensure that computer instead of WLAN conne Click Button "Restore or click Button "Rese Close Window "Connect wait for a whileand l	has connected to the devic ection. e defaults" to restore devi et Password" to reset passw tion closed" and this appli login in on the web managem	ce through net cable ice setting to orginal state, word to the orginal one. ication, ment page.	*		
4			٨	*		

Heti klikattuasi Reset Password -linkkiä ohjelma palauttaa web-hallintasivun salasanan alkuperäiseksi oletussalasanaksi ja käynnistää dna Kotimokkulan uudestaan. Paina tämän jälkeen ilmestyvästä ponnahdusikkunasta **OK**, avaa selain ja kirjoita osoitekenttään <u>http://e.home</u> tai <u>http://192.168.1.1</u>. Nyt voit kirjautua oletuskäyttäjätunnuksella ja -salasanalla (käyttäjätunnus ja salasana: admin) web-hallintasivuille.

# 1.2 Restore Defaults - Kaikkien asetuksien palauttaminen tehtaan oletusarvoihin

Mikäli haluat palauttaa kaikki dna Kotimokkulan asetukset oletusarvoisiksi, valitse *Restore Deafults*.

R Gateway R Assist -					
Restore Defaults	Reset Password	1			
<ul> <li><b>Restire Defaults</b></li> <li><b>Jser guide:</b></li> <li><b>1.</b> Ensure that computer has connected to the device through net cable instead of WLAN connection.</li> <li><b>2.</b> Click Button "Restore defaults" to restore device setting to orginal state, or click Button "Reset Password" to reset password to the orginal one.</li> <li><b>3.</b> Close Window "Connection closed" and this application, wait for a whileand login in on the web management page.</li> </ul>					
		*			
4		•			

Heti klikattuasi **Reset Defaults** linkkiä ohjelma palauttaa kaikki dna Kotimokkulan asetukset tehtaan oletusarvoihin ja käynnistää sen uudestaan. Paina tämän jälkeen ilmestyvästä ponnahdusikkunasta **OK**, avaa selain ja kirjoita osoitekenttään <u>http://e.home</u> tai <u>http://192.168.1.1</u>. Nyt voit kirjautua oletuskäyttäjätunnuksella ja -salasanalla (käyttäjätunnus ja salasana: admin) web-hallintasivuille. Muista asettaa dna Kotimokkulaan sen käyttöoppaassa opastetut turvallisuusasetukset uudestaan, jotta dna Kotimokkulasi WLAN-yhteyttä ei voida käyttää luvatta. Huomioi, että käyttöoppaan turvallisuusasetuksista huolimatta sinun on kuitenkin huolehdittava virus- ja palomuuritorjunnasta erikseen.