


DNA Kotimokkulan asennus

1



Tarkista ensin, onko SIM-kortti jo paikallaan; laitteen pohjassa, suojäläpän alla. Jos SIM-korttia ei ole asennettu valmiiksi, irrota SIM-korttialhiosta oikean kokoinen Nano-SIM-kortti (ks. kuva seuraavalta sivulta) ja laita se paikoilleen. Jos SIM-kortti on jo asennettu, pakkauksessa on tästä maininta tai myyjä on asentanut SIM-kortin mukkulan ostohetkellä.

2




Kytke mukana tullut virtajohto kotimokkulaan ja toinen pää pistorasiaan. Odota noin minuutin ajan, kunnes mukkulan STATUS-merkkivalo palaa sinisenä, jolloin verkkoyhteys on muodostettu. Mukkulan 4G- ja 5G-merkkivalot palavat punaisena kun verkkoyhteys on heikko, keltaisena kun yhteys on kohtalainen ja sinisenä kun yhteys on hyvä. **HUOM!** Ensimmäisen käyttöönottokerran yhteydessä verkkoyhteyden muodostamisen jälkeen laite tarkistaa onko uutta ohjelmistoversiota saatavilla. Mikäli uusi versio löytyy, laite asentaa sen ja käynnistyy uudelleen, mahdollisesti useamman kerran peräkkäin. Ohjelmistopäivitys kestää 5-10 minuuttia jonka jälkeen merkkivalot tasaantuvat.

3



Aseta mukkula sille ikkunalle, joka osoittaa kohti lähintä tukiasemaa. Näin varmistat, että yhteysnopeus on paras mahdollinen. Voit tarkistaa lähimmän tukiaseman ilmansuunnan DNA:n kuuluvuuskartasta syöttämällä hakukenttään osoitteesi ja klikkaamalla auki kohdan "lisätietoja verkosta". Voit myös soittaa asiakaspalveluun ja kysyä parasta suuntaa.

4A




Kotimokkulan muodostamaan nettiin voit yhdistää laitteita kahdella eri tavalla:

- A) Parhaimman yhteyden ja esim. pätkimättömän videokuvan varmistamiseksi laitteet kannattaa yhdistää modeemiin ethernet-johdolla (laitteet, joissa on ethernet-liitin). Voit liittää johdon kumpaan tahansa kotimokkulan LAN-liitännöistä.
- B) Valitse tietokoneella, tabletilla tai matkapuhelimella mukkulan muodostama WiFi-verkon **nimi** ja **salasana**, löydät ne mukkulan pohjassa olevasta tarrasta.

4B



5



Mikäli haluat muokata mukkulan oletusasetuksia, toimi näin: Mene mukkulan hallintasivulle tietokoneesi tai mobiililaitteesi selaimella: **<http://dna.wifi>** tai **<http://192.168.1.1>**. Kirjautumissalasana on **1234**. Kuitattuasi laitevalmistajan tietosuojakäytäntöilmoituksen, pääset muokkaamaan haluamiasi asetuksia, kuten oletussalasanan vaihtamista. Katso tarkemmat ohjeet mukkulan ohjekirjasta.



Ohjeita päivitetään käyttäjäpalautteen perusteella. Päivitetyt ohjeet löytyvät osoitteesta **dna.fi/tuki-mokkulat** sekä skannaamalla viereisen QR-koodin.

Kotimokkulan käyttöopas

DNA



Snabbguide



Kotimokkulan
käyttöönottovideo

Käännä sivua
jatkaaksesi
käyttöönottoa.

Kotimokkula käyttää Nano-SIM-korttia



Nano-SIM



Micro-SIM



Normaalikokoinen Mini-SIM

DNA

Langattoman verkon käyttöönotto

DNA:n mokkuloiden langaton WiFi-verkko on salattu. Verkon **nimen** ja **salasanan** löydät kotimokkulan pohjassa olevasta tarrasta.

- **SSID (verkon nimi):** Esim. **DNA-WIFI-XXXX**
- **Salasana:** Esim. **12345678901**

Brovi Model:H158-381



INPUT:XXV == XA

ZOWEE TECHNOLOGY (HEYUAN) CO., LTD.
HEYUAN 517000 PRC MADE IN CHINA

2.4GHz & 5GHz WiFi nimi:DNA-WIFI-XXXX
5GHz WiFi nimi:DNA-WIFI-5GHz-XXXX
WiFi-verkkojen salasana:XXXXXXXXXX

Asetussivun osoite:dna.wifi/ tai 192.168.1.1

User:admin

Asetussivun salasana:1234

WPS PIN-koodi:XXXXXXXXXX



Wi-Fi QR code



QR code

Huom! Jos nettiyhteys ei toimi, mutta mokkulan valot palavat ja SIM-kortti on asennettu oikein, kokeile palauttaa mokkula tehdasasetuksille Reset-painikkeesta. Jos tämä ei auta, katso lisävinkkejä **dna.fi/tuki-mokkulat** tai ota yhteyttä DNA:n asiakaspalveluun numerossa **044 144 044**.

Mokkulassa on oletuksena aktiivisena yhdistetty 2,4 GHz ja 5 GHz WiFi -verkko. Jos haluat varmistua, että laitteesi on yhdistettynä nopeampaan ja vähemmän häiriöalttiin 5 GHz -verkkoon, voit liittyä erilliseen 5 GHz -WiFi-verkkoon, jonka nimen löydät laitteen pohjassa olevasta tarrasta.

Lisätietoja WiFistä eli langattomasta verkosta: **dna.fi/tuki-wifi**
Mokkuloiden tukisivut: **dna.fi/tuki-mokkulat**



Tarvitsetko apua käyttöönotossa? Anna kun autamme!

DNA Netti on helppo ottaa käyttöön, mutta ehkä mokkulan ja WiFi-verkon säätäminen ei ole intohimosi. Ei hätää, apu on lähellä – tarvittaessa vaikka paikan päällä.

Chatin ja lisätietoja löydät **dna.fi/asennusmestari** tai soita arkisin klo 8–18 numeroon **044 144 044**.